

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

www.PnuNews.com

مجاز است.

نام درس: شبکه‌های کامپیوترا ۱ - شبکه‌های کامپیوترا

رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی نرم افزار ۱۱۱۵۰۹۲. مهندسی سخت افزار ۱۱۱۵۰۹۲

مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۴۷. علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۱۴

استفاده از: ..

گذ سری سوال: یک (۱)

امام علی<sup>(ع)</sup>: شرافت به خود و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. در کدام یک از انواع خدمات در لایه شبکه، بسته‌ها به صورت جداگانه وارد شبکه شده و جدا از یکدیگر مسیریابی می‌شوند.

- ب. خدمات غیرمطمئن  
د. خدمات مطمئن

- الف. خدمات بدون اتصال  
ج. خدمات اتصال‌گرا

۲. در کدام یک از انواع خدمات در لایه شبکه، قبل از آنکه بسته‌ها فرستاده شود، یک مدار مجازی باید ایجاد شود.

- الف. خدمات مطمئن      ب. خدمات غیرمطمئن      ج. خدمات اتصال‌گرا  
د. خدمات بدون اتصال

۳. در خصوص وظایف لایه شبکه کدامیک از گزینه‌ها اشتباه است؟

- الف. وظیفه اصلی لایه شبکه مسیریابی و هدایت بسته‌ها از منبع به مقصد می‌باشد.  
ب. در بیشتر زیرشبکه‌ها بسته‌ها برای آنکه به مقصد برسند نیاز دارند که چند پرش انجام دهند.  
ج. الگوریتم‌هایی که مسیرها و ساختمان داده‌های مربوط به آن را انتخاب می‌کنند، موضوع مهم طراحی لایه شبکه‌اند.  
د. برای شبکه‌های پخشی، فقط اگر منبع و مقصد روی یک شبکه نباشند مسیریابی یک اصل است.

۴. در خصوص لایه شبکه کدامیک از گزینه‌ها اشتباه است؟

- الف. الگوریتم مسیریابی بخشی از نرم افزار لایه شبکه است که تعیین می‌کند بسته ورودی به کدام خط خروجی باید منتقل شود.  
ب. در زیرشبکه‌ای که بصورت درونی از مدارهای مجازی استفاده کند، مسیر در طول مدت تماس کاربر ثابت باقی نمی‌ماند.  
ج. اگر زیرشبکه بصورت درونی از مدارهای مجازی استفاده کند، تصمیمات مسیریابی صرفاً وقتی اتخاذ می‌شوند که مدار مجازی جدید راه‌اندازی شود، پس از آن بسته‌های داده فقط به دنبال مسیر ایجاد شده قبلی می‌روند.  
د. اگر زیرشبکه بصورت درونی از داده‌گرامها استفاده کند، الگوریتم مسیریابی باید برای هر بسته ورودی دوباره تکرار شود. زیرا بهترین مسیر ممکن است، در آخرین لحظه نیز تغییر کند.

۵. در خصوص الگوریتم‌های مسیریابی که به ۲ گروه اصلی تقسیم می‌شوند، کدامیک از گزینه‌ها اشتباه است؟

- الف. الگوریتم‌های غیروفقی تصمیمات مسیریابی خود را بر اندازه‌گیری یا تخمین همبندی و ترافیک فعلی بنا می‌کند.  
ب. در الگوریتم‌های غیروفقی برای انتخاب یک مسیر مورد استفاده از **I** به **J** از قبل محاسبه و از خط خارج می‌شود و هنگامیکه شبکه راه‌اندازی شد به شبکه بار می‌شود.  
ج. روند الگوریتم‌های غیروفقی را گاهی اوقات مسیریابی ایستا می‌نامند.  
د. الگوریتم‌های غیروفقی تصمیمات مسیریابی خود را بر اندازه‌گیری یا تخمین همبندی و ترافیک فعلی بنا نمی‌کند.

۶. کدامیک از گزینه‌ها در الگوریتم‌های مسیریابی اشتباه است؟

- الف. الگوریتم وفقی تصمیمات مسیریابی خود را بر اساس تغییرات در همبندی و ترافیک تغییر می‌دهند.
- ب. الگوریتم وفقی تصمیمات مسیریابی خود را بر اساس تغییرات در همبندی و ترافیک تغییر نمی‌دهند.
- ج. الگوریتم‌های مسیریابی در آنجایی که مسیرها را عوض می‌کنند (مثلًا هر  $\Delta T$  ثانیه، وقتی بار یا همبندی تغییر می‌کند)، با یکدیگر متفاوتند.
- د. الگوریتم‌های مسیریابی در آنجایی که اطلاعات می‌گیرند (مثلًا از مسیریاب همچوar یا تمام مسیریاب‌ها)، با یکدیگر متفاوتند.

۷. الگوریتم مسیر یابی بردار فاصله یک الگوریتم ..... است.

- |               |         |           |             |
|---------------|---------|-----------|-------------|
| د. غیر هوشمند | ج. پویا | ب. هوشمند | الف. استاتی |
|---------------|---------|-----------|-------------|

۸. در گستره پروتکل‌های لایه شبکه گزاره نادرست کدام است؟

- الف. ICMP از جمله پروتکلهای کنترل می‌باشد.
- ب. ARP و RARP از جمله پروتکلهای پیوند داده‌اند.
- ج. IP و OSPF از جمله پروتکلهای مسیریابی‌اند.
- د. IP از جمله پروتکلهای لایه شبکه می‌باشد.

۹. گزاره نادرست را بیابید.

- الف. محدوده پایین‌ترین آدرس IP 0.0.0.0 و بالاترین آدرس تا ۱۲۸.۱۲۸.۱۲۸.۱۲۸ می‌باشد.
- ب. در IP با کلاس B تعداد نقاط شبکه ۱۶۳۸۴ عدد و تعداد ماشین‌های میزبان ۶۵۵۳۴ می‌باشد.
- ج. در IP با کلاس C تعداد نقاط شبکه ۲ میلیون عدد و تعداد ماشین‌های میزبان ۲۵۴ می‌باشد.
- د. در IP با کلاس A تعداد نقاط ۱۲۸ عدد و تعداد ماشین‌های میزبان ۱۶ میلیون می‌باشد.

۱۰. در خصوص بسته IP گزاره نادرست را بیابید.

- الف. داده‌نگاشت IP شامل ۲بخش سرایند و متن می‌باشد.
- ب. قالب سرآیند، یک بخش ثابت ۲۰ بایتی و یک بخش اختیاری با طول متغیر می‌باشد.
- ج. چون طول سرآیند متغیر است، فیلد IHL در سرآیند تعییه شده تا محدوده طول سرآیند را مشخص نمایند.
- د. کوچکترین مقدار فیلد IHL از یک شروع شده و هنگامی استفاده می‌شود که انتخاب دیگری نباشد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۵

نام درس: شبکه‌های کامپیوترا ۱ - شبکه‌های کامپیوترا

زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰ دقیقه

رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی نرم افزار ۱۱۱۵۰۹۲. مهندسی سخت افزار ۱۱۱۵۰۹۲

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۴۷. علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۱۴

مجاز است.

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

۱۱. در لایه پیوند داده‌ها که اعمال ویژه‌ای را انجام می‌دهد کدام گزینه از اعمال ویژه این لایه نمی‌باشد؟

الف. تهیه رابط خدمات مناسب برای لایه شبکه

ب. چگونگی برخورد با خطاهای انتقال

ج. ارسال داده‌گرام و مدار مجازی

د. کنترل جریان داده به نحوی که گیرنده کند گرفتار فرستنده سریع نشود.

۱۲. لایه پیوند داده‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که خدماتی را عرضه کند. صحیح‌ترین گزینه کدام است؟

ب. خدمات بی‌اتصال با اعلام وصول

الف. خدمات اتصال‌گرا با اعلام وصول

د. هر سه مورد فوق

ج. خدمات بی‌اتصال بدون اعلام وصول

۱۳. در مورد سیستم‌های تلفن کدام گزینه جزو بخش اصلی آن نمی‌باشد؟

د. راه‌گزینها

ج. حلقه‌های محلی

الف. حلقه‌های عمومی

۱۴. در مورد سیستم‌های تلفن کدام گزینه اشتباه می‌باشد؟

الف. ارتباطات در راه‌گزینها در اکثر کشورهای جهان دیجیتالی می‌باشد.

ب. ارتباطات در حلقه‌های محلی در اکثر کشورهای جهان دیجیتالی می‌باشد.

ج. در ارتباط بی‌سیم میزان خطا به مرتب بدتر از شاهسیمهای فیبری است.

د. ارتباطات در شاهسیمهای در اکثر کشورهای جهان دیجیتالی می‌باشد.

۱۵. در لایه پیوند داده و جهت برطرف کردن خطای انتقال خط کدام گزینه اشتباه می‌باشد؟

الف. خواص تشخیص خط و تصحیح خطای کد، بستگی به فاصله همینگ آن دارد.

ب. برای یافتن  $d$  خط، به کدی با فاصله  $d+1$  نیاز است.ج. برای تصحیح  $d$  خط به کدی با فاصله  $2d+1$  نیاز است.

د. به تعداد موقعیتها ای از بیتها که در دو کلمه با هم متفاوت‌اند فاصله همینگ گویند.

۱۶. در تکنیک PCM گزاره نادرست کدام است؟

الف. این تکنیک در سیستم تلفن بکار گرفته نمی‌شود.

ب. طبق نظریه نایکویست کدک در هر ثانیه ۸۰۰۰ نمونه ایجاد می‌کند.

ج. برای جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پهنای باند ۴ کیلو هرتزی کانال تلفن، کافی می‌باشد.

د. تمام فواصل زمانی، داخل سیستم تلفن مضربهایی از ۱۲۵ میکروثانیه می‌باشد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۵

نام درس: شبکه‌های کامپیوترا ۱ - شبکه‌های کامپیوترا

رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی نرم افزار ۱۱۱۵۰۹۲. مهندسی سخت افزار ۱۱۱۵۰۹۲

زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰ دقیقه

مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۴۷. علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۱۴

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

استفاده از: ..

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

مجاز است.

گذ سری سوال: یک (۱)

۱۷. در تکنیک راهگزینی، گزاره نادرست کدام است؟

الف. راهگزینی مداری یکی از روش‌های راهگزینی می‌باشد.

ب. در راهگزینی مداری ذخیره و هدایت در دفاتر میانی انجام می‌شود.

ج. ازدحام در راهگزینی بسته‌ای تأثیر مخرب بیشتری دارد تا در راهگزینی مداری.

د. راهگزینی بسته‌ای یکی از روش‌های راهگزینی می‌باشد.

۱۸. در قیاس بین راهگزینی مداری و بسته‌ای گزینه نادرست کدام است؟

الف. در مداری نیاز به استقرار مسیر اختصاصی فیزیکی بوده ولی در بسته‌ای نیاز نیست.

ب. در مداری ترتیب بسته‌ها به هم نمی‌خورد ولی در بسته‌ای این ترتیب به هم می‌خورد.

ج. در مداری خرابی سوئیچ فاجعه‌بارتر از بسته‌ای می‌باشد.

د. در مداری پهنانی باند تلف شده کمینه بوده ولی در بسته‌ای پهنانی باند تلف شده بیشینه است.

۱۹. در قیاس بین راهگزینی مداری و بسته‌ای گزینه نادرست کدام است؟

الف. در مداری پهنانی باند ثابت بوده ولی در بسته‌ای پهنانی باند متغیر است.

ب. در مداری تمام بسته‌ها از یک مسیر عبور می‌کنند ولی در بسته‌ای اینطور نیست.

ج. زمان ازدحام در مداری در هر لحظه‌ای بوده و در بسته‌ای در آغاز تماس می‌باشد.

د. در مداری مبنای محاسبه هزینه زمان اتصال بوده ولی در بسته‌ای این مبنای هر بسته محاسبه می‌شود.

۲۰. در تلفنهای همراه کدام گزینه بدرستی مسیر تکامل را نشان می‌دهد؟

الف. صدای آنالوگ، صدای دیجیتال، صدای دیجیتال و داده

ب. صدای دیجیتال و داده، صدای آنالوگ، صدای دیجیتال

ج. صدای دیجیتال، صدای دیجیتال و داده، صدای آنالوگ

د. صدای دیجیتال و داده، صدای دیجیتال، صدای آنالوگ

۲۱. در خدمات بدون اتصال کدام گزینه صحیح نیست؟

الف. این خدمات نمی‌تواند هیچگونه خدمات قابلیت اطمینان، کنترل ازدحام، کنترل جریان را با خود همراه نماید.

ب. در اینترنت پروتکل TCP نمونه‌ای از خدمات بدون اتصال است.

ج. هیچگونه دست‌تکانی (Hand shaking). لازم نیست.

د. این سرویس در کاربردهایی که سرعت بالای ارسال اطلاعات مورد نیاز می‌باشد، می‌تواند مفید واقع شود.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۵  
 زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰ دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

مجاز است.

نام درس: شبکه‌های کامپیوتری ۱ - شبکه‌های کامپیوتری  
 رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی نرم افزار ۱۱۱۵۰۹۲. مهندسی سخت افزار ۱۱۱۵۰۹۲  
 مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۴۷. علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۴  
 استفاده از: ..  
 گذ سری سوال: یک (۱)

۲۲. در مدل مرجع ۷ لایه‌ای **OSI** گزینه نادرست کدام است؟

- الف. لایه سوم لایه انتقال است.
- ب. لایه پنجم لایه جلسه است.
- ج. لایه هفتم لایه کاربرد است.
- د. لایه اول لایه فیزیکی است.

۲۳. در مدل مرجع ۷ لایه‌ای **OSI** کدام لایه میزبان به مسیریاب (Host – Router) است؟

- الف. لایه جلسه
- ب. لایه شبکه
- ج. لایه انتقال
- د. لایه کاربرد

۲۴. در مدل مرجع ۴ لایه‌ای **TCP/IP** گزینه نادرست کدام است؟

- الف. لایه چهارم لایه کاربرد است.
- ب. لایه اول لایه میزبان شبکه است.
- ج. لایه دوم لایه اینترنت است.
- د. لایه سوم لایه نمایش است.

۲۵. در مدل مرجع ۴ لایه‌ای **TCP/IP** گزینه نادرست کدام است؟

- الف. پروتکل‌های لایه چهارم عبارتند از: **FTP, TELNET, SMTP** و **DNS** می‌باشد.
- ب. پروتکل‌های لایه دوم عبارتند از: **AUI** و **BNC** می‌باشد.
- ج. پروتکل‌های لایه سوم عبارتند از: **TCP** و **UDP** است.
- د. پروتکل‌های لایه اول عبارتند از: **SATNET, ARPANET** و **LAN** می‌باشد.

۲۶. در اولین قانون جدید به روایت آقای کوین کلی که پیوستن به جمع نام دارد، گزاره نادرست کدام است؟

الف. اتم، نشانه قرن بیست و یکم است. به دور خود می‌چرخد و استعاره‌ای از شبکه را به نمایش می‌گذارد. اتم سمبول قرن آینده، شبکه است.

ب. وقتی به هر چیزی اجازه دهیم میزان کمی داده را منتقل کند و یک سری اطلاعات ورودی را از مجاورت خود دریافت نماید، می‌توانیم یک شئ غیر فعال را به یک گرهی جاندار تبدیل کنیم.

ج. مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به هوش سرشار تجمع مقادیر زیادی از ذرات فاقد شعور می‌باشد.

د. ذره‌های فاقد شعور که به صورت مناسب به یک توده متصل شوند نتایج هوشمندی بوجود می‌آورند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۵	نام درس: شبکه‌های کامپیوترا ۱ - شبکه‌های کامپیوترا
زمان آزمون: تستی: ۵۰ دقیقه	رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی نرم افزار ۱۱۱۵۰۹۲. مهندسی سخت افزار ۱۱۱۵۰۹۲
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد	مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۴۷. علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۱۴
www.PnuNews.com	استفاده از: .. گذ سری سوال: یک (۱)

۲۷. در دوین قانون جدید به روایت آقای کوین کلی که بازده صعودی نام دارد، گزاره نادرست کدام است؟

- الف. ریاضی به ما می‌گوید که ارزش یک شبکه به نسبت مجازور تعداد افراد عضو افزایش پیدا می‌کند.
- ب. شبکه‌ها ارزش را بطور نمایی افزایش می‌دهند.

- ج. در اقتصادهای شبکه‌ای یک سازمان مجرد تلاش‌های بسیاری برای غلبه بر رقبا صورت می‌دهد که بوسیله خلق ارزش با کمترین هزینه حاصل می‌گردد و این مزیت بوسیله شرکتی که پیشتاز است به تنهایی حاصل می‌شود.
- د. بازده صعودی شبکه‌ای شده، بوسیله تمام شبکه خلق می‌شود و همه در رشد آن سهیم می‌باشند. عامل‌ها، کاربران و رقبای زیادی با کمک هم ارزش شبکه را خلق می‌کنند.

۲۸. در سوین قانون جدید به روایت آقای کوین کلی که فراوانی نه کمیابی نام دارد، گزاره نادرست کدام است؟

- الف. فراوانی ارزش خلق می‌کند.
- ب. اگرچه، در اقتصاد شبکه‌ای همچنان با ارزش‌ترین کالا کمیاب‌ترین کالا می‌باشد.
- ج. فراوانی فرصت‌های زیادی را بوجود می‌آورد.
- د. فراوانی سیستم‌های بسته را باز می‌نماید.

۲۹. در چهارمین قانون جدید به روایت آقای کوین کلی که رایگان‌سازی را پیگیری کنید نام دارد، گزاره نادرست کدام است؟

- الف. قیمت‌ها ناگزیر به سوی مجانية شدن در حرکتند.
- ب. آنقدر آمدن ارزانی در نظام اقتصادی جدید حتمی است که هر کسی با پیش‌بینی آن می‌تواند پول زیادی بدست آورد.
- ج. توسعه شتابان و تکنولوژی در حالی که همزمان منحنی عرضه را پایین می‌آورد، منحنی تقاضا را بالا می‌برد.
- د. کالاهای و خدمات همان‌گونه که فراوان‌تر می‌شوند، با ارزش‌تر نیز شوند و کالاهای و خدمات همان‌گونه که با ارزش‌تر می‌شوند، گران‌تر می‌شوند.

۳۰. در پنجمین قانون جدید به روایت آقای کوین کلی که ابتدا وب را تغذیه کنید نام دارد، گزاره نادرست کدام است؟

- الف. ویژگی متمایز شبکه آن است که مرکز مشخص و مرز معینی ندارد. در شبکه، هرچیزی بالقوه دارای مسافت مساوی با هر چیز دیگری است.
- ب. آینده شرکت‌ها بیش از پیش به شبکه‌ای که در آن قرار دارند، بستگی دارد.
- ج. در نظام اقتصادی شبکه‌ای، هرچه جلوتر می‌رویم انرژی بیشتری برای انجام یک معامله صرف می‌شود، ولی تلاش کمتری برای موافقت بر روی الگویی که معاملات باید از آن پیروی کنند، صورت می‌گیرد.
- د. در نظام اقتصادی شبکه‌ای، تمرکز اولیه یک شرکت از بیشینه‌کردن ارزش شبکه، انتقال یافته است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۵

نام درس: شبکه‌های کامپیوتی ۱ - شبکه‌های کامپیوتی

رشته تحصیلی، گذ درس: مهندسی نرم افزار ۱۱۱۵۰۹۲. مهندسی سخت افزار ۱۱۱۵۰۹۲

مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۴۷. علوم کامپیوت ۱۱۱۹۰۱۴

استفاده از: ..

زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: ۵ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

www.PnuNews.com

مجاز است.

گذ سری سوال: یک (۱)

## سوالات تشریحی

۱. نحوه عملکرد مسیریابی سلسله مراتبی را تشریح کنید. (۱ نمره)
۲. در شبکه‌های محلی بی‌سیم دو مشکل مخفی ایستگاه و نمایان ایستگاه را تشریح کرده و MACAW و MACA را که از قراردادهای شبکه محلی بی‌سیم می‌باشد را توضیح دهید. (۱/۵ نمره)
۳. ساختار اصلی تلفن ثابت از چه بخش‌هایی تشکیل شده و هر یک را مختصراً توضیح دهید. (۱ نمره)
۴. انواع شبکه‌های بی‌سیم را نام بده و هر یک را بطور اختصار توضیح دهید. (۱/۵ نمره)
۵. کد کردن معمولی، کد کردن منجستر و کد کردن منجستر تفاضلی را برای دنباله بیتی زیر بدست آورید. (۱ نمره)

۱۰۰۰۰ ۱۰۱۱۱